



MOTORES



MOTOR 188FD-6500E

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Modelo	188FD-6500E
Tipo de motor	Monocilindrico inclinado, flecha cónica para generadores MPower 6500E, con sistema de enfriamiento por aire, válvulas a la cabeza
Potencia Máxima	13 HP / 3,600 RPM
Cilindro	88 x 64 mm
Desplazamiento	389 ml
Compresión	8:0:1
Torque Máximo	23 N.m / 2,500 RPM
Sistema de Ignición	Transistorizada sin contacto
Arranque de Motor	Polea retráctil y marcha eléctrica
Filtro de Aire	Espanja
Capacidad de Aceite	1.1 Lt
Cap Tanque de Combustible	6.5 Lt
Consumo de Combustible	374 g / kW.h
Dimensiones	540 x 450 x 390 mm
Peso	30 Kg
Especificación	Aplicaciones para Generador, SIN tanque de gasolina y SIN mofle

CURVA DE DESEMPEÑO

